

# 大ホール 照明設備 1

2014. 08 (1/2)

設 備	規 格・備 考
調 光 室	<p><b>《MARIONET STAR》丸茂電機製</b>            記憶: 最大1000シーン(チェイス ステップ数含む)            JASCIIデータ(FD)読込可            *変換ソフトにてCOMOS→JASCIIへ変換可            プリセット: 100本 3段(300本1段へ切替え可)            サブマスター: 40本×100ページ            パート: 10本(ベルトエンコーダー)            *持込み卓には調光卓でパッチできます            DMX回線: 調光室にパッチ盤があります            1~4Sus、BackSus 各2系統      FR 上下 各1系統            客席中通路後ろ      4系統      CL 1、2 各1系統            舞台下手操作盤      4系統            舞台上手袖      1系統            負荷回路: 3kw 342回路                      6kw 68回路                      2kw 16回路</p>
仮 設 電 源	<p>3相4線 500A=150KVA (舞台下手奥)            *仮設電源盤には、100V3相4線350Aのブレーカーが2つ(内1つはカムロック)ありますが、            トータルで150KVAまでです。            ネジサイズ: ネジ径 10mmΦ    レンチ 17            端子-カムロック 5mケーブル×4, カムロック-30C×12のBOXあります。</p>
動 力 電 源	<p>3相3線 200V75Aブレーカー (舞台上手奥、下手奥 各1つ)            *道具迫り、オーケストラピットの動力電源と同回路。            ネジサイズ: ネジ径 8mmΦ    レンチ 13</p>
純 直 回 路	<p>調光室、客席中通路後ろ      30C型 各1口            客席中通路奥WC              30C型 上下各2口</p>

## 2012年 改修事項

各 所	変 更 点
調 光 卓	マリオネットⅡ → マリオネット スター
調 光 回 路	<p>プロSus → 改(12番のみ純直切替え可)            2~4Sus → 増(20→24回路)            BackSus → 減(20→12回路)            ギャラリー20A → 新規(8回路)            ギャラリー30A → 減(12→8回路)            フロア 30A → 増(40→48回路)            前フロア 30A → 改(袖中に引き込み、上下FC1~4と同一回路)            客席WC → 改(4回路→純直回路4回路)*調光不可</p>
DMX回線 新設・増設	<p>調光室 → 1~4Sus,BackSus 各2系統            FR・CL1, 2 各1系統            舞台上手袖 1系統            客席中通路後ろ 2系統から4系統へ増設</p>

富士市文化会館ロゼシアター

# 大ホール 照明設備 2

2014.08 (2/2)

設 備	回路・常設器具/《移動機材》				
<b>S u s</b> *Bor回路 切替え不可 60A回路 直/調 切替え可	プロセニウムSus	30A C型	12回路	12番のみ純直切替え可	
	1ブリッジ	1Bor	中・外	各4回路	4色/W・W・72・78 (各18灯)
		1Sus	30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台
			60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台
			15A 平行直	3回路	
			DMX回線	2系統	
	2Bor	中・外	各4回路	4色/W・W・72・78 (各23灯)	
	2Sus	30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台	
		60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台	
		15A 平行直	3回路		
		DMX回線	2系統		
	2ブリッジ	3Bor	中・外	各4回路	4色/W・W・72・78 (各23灯)
		中UH	下・中・上	各4回路	4色/71・72・63・22(各20灯)
3Sus		30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台	
		60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台	
		15A 平行直	3回路		
		DMX回線	2系統		
4Sus	30A C型	24回路	HQE-120S 1kw 12台		
	60A C型	3回路	CSQ 1kw 12台		
	15A 平行直	3回路			
	DMX回線	2系統			
UH	下・中・上	各8回路	8色/71・72・78・63・22・W・W・W (各20灯)		
バックSus	30A C型	12回路	《PARライト 1N 36台》		
	15A 平行直	3回路			
	DMX回線	2系統			
F R	上下別	30A C型	各16回路	CSQ 1kw 29台	
		15A 平行直	各2回路	《7C 6台、ITO 5台》	
		DMX回線	各1系統		
C L	第1シーリング	30A C型	32回路	CMQ 1.5kw 28台	
		15A 平行直	3回路	ECLQ 2kw(10インチ) 4台	
		DMX回線	1系統		
	第2シーリング	30A C型	24回路	CLQ 1.5kw(10インチ) 24台	
		15A 平行直	3回路	ECLQ 2kw(10インチ) 8台	
		DMX回線	1系統		
<b>フ ロ ア</b> *60A 直/調 切替え可	オーケストラピット	30A C型	4回路		
	フットライト	30A C型	4回路		
	上下別	30A C型	各32回路		
		60A C型	各6回路		
	奥	30A C型	4回路		
LH用 上下別	60A C型	各4回路	4色/72・59・22・40 (各2灯) 10本		
トーマンタルタワー	上下別	30A C型	各8回路	7C 1kw 2台	
				CSQ 1kw 6台	
ギャラリー	上下別	30A C型	各8回路	7C 1kw 5台	
		20A C型	各8回路		
		15A 平行直	各3回路		
Conductor		30A C型	2回路	7C 1kw 2台	
P I N		クセノンピン 3kw		XPS-3002SR/e 4台	

富士市文化会館ロゼシアター